

Описание товара Генератор бензиновый FOGO

FH 5000



Описание

- Бензиновый электрогенератор FOGO FH 5000 используется в качестве резервного источника питания на предприятии, даче, загородном доме, а также для трехфазных электроинструментов. Конструктивные особенности:
- Ручная система запуска;
- Открытое исполнение;
- Тип топлива - бензин 92 или 95;
- Низкий расход топлива;
- При сборке используются только высококачественные комплектующие;
- Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла;
- Время работы на одной заправке до 3,8 часов;
- Синхронный, бесщеточный тип электрогенератора, уровень защиты IP 23. Производитель:
- FOGO, Польша Модель:
- FH 5000 Стандартная комплектация:
- Бензиновый генератор;
- Термореле;
- Одна защищенная розетка 1 фаза ~ 16А Одна защищенная розетка СЕЕ 3 фазы ~ 16А;
- Двух полюсный автомат защиты с тепловым и электромагнитным расцепителем.

Характеристики

Габаритные размеры, мм	775x565x595
Объем бака, л	5,3
Мощность максимальная, кВт	5,2
Мощность номинальная, кВт	4,5

Частота, Гц	50
Марка двигателя	HONDA, GX 270 4 тактный
Уровень шума, дБ/7м	68
Ёмкость масляной системы, л	1,1
Масло двигателя	SAE 10W 30
Расход топлива при нагрузке 75%, л/час	1,4
Мощность, кВт	4.5

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.